

Charge Amps Luna

Med en ladekapasitet på opptil 22 kW og en gjennomtenkt, kompakt design integreres denne fremtidssikrede laderen naturlig i hverdagen din. Enkelhet og intelligens for en optimal ladeopplevelse hjemme.



Fordeler

- Lading opp til 22 kW
- Fremtidssikker med ISO 15118-maskinvare
- Enkel installasjon
- Sømløs konfigurasjon
- Alltid tilkoblet med innebygd 4G og WiFi
- Tilgjengelig i forskjellige farger

Kompatibel med

- Charge Amps-appen for planlegging og administrasjon av laderen og mye mer
- Charge Amps Cloud for rapportering, historikk, statistikk og mye mer
- Charge Amps Beam ladekabel
- Charge Amps Amp Guard for dynamisk lastbalansering
- Funksjonen Green Charging for lading fra solcellepaneler

En optimal løsning for hjemmelading

Charge Amps Luna integreres naturlig i hjemmet ditt og holder seg tilkoblet for å dekke dine behov. Uansett om du lader bilen med strøm fra nettet eller solenergi, kan du være sikker på at det elektriske utstyret i husholdningen vil fungere som vanlig. Mens du lager mat, kjører oppvaskmaskinen, støvsuger og familien bruker datamaskinen og ser på TV, vil elbilen fortsette å lade uten avbrudd. Dette er mulig takket være lastbalanseringsfunksjonen i programvaren, kombinert med Charge Amps Amp Guard. Dette sikrer at Luna lader som vanlig uten å påvirke dine andre strømkrevende apparater..

Fremtidssikret

Laderen er utformet for å møte dine fremtidige behov med funksjoner som plug-and-charge (PnC) og vehicle-to-grid (V2G)*. Det er både praktisk og enkelt å kunne identifisere seg med bilen som autorisert bruker og få sanntidsinformasjon om batteristatusen til elbilen.

Hold deg tilkoblet. Ligg ett skritt foran

Charge Amps Luna kan kobles til via 4G LTE eller WiFi og er tilgjengelig via Charge Amps Cloud og Charge Amps-appen. Du kan slå laderen av og på eksternt, se ladestatus og planlegge lading når

strømprisene er på sitt laveste. Historikken er tilgjengelig i skyen for rapportering og statistikk, og vi sender ut oppdateringer trådløst for å sikre at laderen alltid har den nyeste programvaren og de nyeste funksjonene.

Enkel installasjon

Installasjon og konfigurasjon gjøres enkelt og smidig. Den enkle installasjons- og konfigurasjonsprosessen krever bare noen få skruer og minimalt med tid. Kablene trekkes enkelt inn fra bunnen eller bakveggen. Konfigurasjonen gjøres raskt ved å koble til Installer-appen via Bluetooth, slik at laderen kan bli funnet umiddelbart og deretter konfigureres direkte når de nødvendige tekniske innstillingene er gjort.

Teknisk spesifikasjon	
Artikkelnummer	Besøk www.chargeamps.com/sv/ for mer informasjon
Ladestrøm	6–32 A, 1-3 fas
Spenning	230/400 V
Driftstemperatur	-35 °C til +45 °C
Ladestandard	Modus 3
Identifikasjon	RFID
Tilkoblingsmuligheter	Wi-Fi, 4G LTE** , Bluetooth
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6J
Jordfeilbryter	Innebygd jordfeilbryter type B i samsvar med IEC 60947-2. AC: 30 mA, DC: 6 mA
ISO 15118	Innebygd maskinvare. For å få full funksjonalitet kreves det en programvareoppdatering som vil bli lansert i fremtiden.
Måler	Trefaset spenning, strøm og effekt
IP-klasse	IP 54
IK-klasse	IK 08
Uttak	Type 2, 22 kW
Dimensjoner (B × D × H)	210 x 80 x 220 mm
Vekt	1,3 kg
SIM-kort	Innebygd
Dimensjon på innkommende kabel, målt på ledere	Opp til 6 mm2

*Laderen er utstyrt med maskinvare som støtter ISO 15118, noe som betyr at de oppførte funksjonene vil bli aktivert når den lanseres offisielt. For mer informasjon, besøk chargeamps.com/sv/produkt/charge-amps-luna

**LTE-nettverksdekning er påkrevd for at 4G-tilkoblingen skal fungere. 4G (LTE)-tilkoblingen er inkludert.