

GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi 7 35030 Rubano (PD) - Italia Tel. 049 87 38 666 Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 05 - 2024	Emiss. 1 del 02/04/2024
XEROX – Altalink : Guida Reinstallazione Stampante su PC Windows	Realizzata da: Angelo Maiello

Oggetto: Procedura per reinstallare la propria stampante Xerox della famiglia Altalink (C80xx – C81xx) a seguito del cambio di un computer o della formattazione dello stesso.

1- Reperire i driver di stampa.

Scaricare il pacchetto driver dal sito XEROX:

https://www.support.xerox.com/it-it#xrx-4-support-selector-AltaLink

e scegliere il modello corretto:

ACION	Stam	panti e materiali di consumo 🗸	Soluzioni e servizi 🗸	Assistenza clienti 🛩 Partne	r ~	4
	produzione	periferiche	piattaloime			
					< Toma alla lista prodotti	
			ALTALINK		1	_
	8055/	Alexial person	Alta	Link C8030 / C8035 /	AltaLink C8130 / C8135 /	

Andare quindi nella sezione DRIVER e DOWNLOAD e selezionare dai vari filtri il sistema operativo utilizzato e la lingua, e se disponibile, preferire il driver XEROX GLOBAL PRINT DRIVER se si vuole eseguire un'installazione MANUALE della stampante, altrimenti scegliere lo XEROX SMART START:

2 - Installare la stampante

Una volta scaricato il pacchetto software, eseguirlo e accettare le condizioni proposte e proseguire nel riconoscimento automatico della stampante sulla rete oppure inserire manualmente l'indirizzo IP della stampante.

Quando la stampante viene riconosciuta, selezionare ALTRE OPZIONI e scegliere tra le opzioni proposte:

- Sistema di stampa TIPO 3
- PDL driver PS
- Selezionare Installa driver di scansione TWAIN/WIA

	xerox	<	xerox
Xerox AltaLink C8135 (A1:83:F1) Xerox AltaLink C8135 192.168.101.215	Installazione rapida 🗦		Sistema di stampa () Sistema di stampa tipo 4 (scelta consigliata) (* Sistema di stampa Tipio 3
the second s			PDL driver PS (scelta consigliata) PCL 6
		=	Driver di scansione WIA/TWAIN.
		Xeros: AltaLink C8135 (A1:83:F1) Xeros: AltaLink C8135 192.168.101.215	
		Xerox AltaLink C8135 (A1:83/FT) P5	
stampante non è presente?			installa 😽



GBR Rossetto S.p.A. Via E. Fermi 7 35030 Rubano (PD) - Italia Tel. 049 87 38 666 Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

Guida per Clienti Nr. 05 - 2024	Emiss. 1 del 02/04/2024
XEROX – Altalink : Guida Reinstallazione Stampante su PC Windows	Realizzata da: Angelo Maiello

3 – Impostare la stampa predefinita in bianco/nero

Accedere al pannello di controllo di Windows, selezionare con il tasto destro del mouse la stampante Xerox e scegliere PROPRIETA', quindi scegliere PREFERENZE e nelle opzioni di stampa selezionare BIANCO E NERO XEROX su SI.

Confermare	con	OK:	

- 0 ×	🖶 Proprietă - Xerox AltaLink C8135 (A1:83F1) P5 🛛 🗙		
panti Q	Sicurezza Impostazioni dispositivo Configurazione Amministrazione Generale Condivisione Porte Avanzate Gestione colori	Optioni imm. Optioni documento	
	Xerox AltaLink C8135 (A1:83:F1) PS	Stampa nomale v and	
B 100	Ubicazione:	Hard (210 x 297 mm) Hardon Top predef: stamparte	
25	Commento:	Rampa fronte/retro: Rampa fronte/retro	
	Modello: Xerox Global Print Driver PS	Sanco e nero Xerox:	
	Caratteristiche Colore: Si Carta disponibile:	Audita di stampa:	
Xerox Alminic	Fronte-retro: Si A4 (210 x 297 mm) Cucitrice: No	Adomatico ~	
C8135 (A1:83:F1) P5	Velocita: 53 ppm meducione massima: 1200 dpi		
	Preferenze Stampa pagina di prova		
	OK Annula Appica	Preselezoni Impostazoni predefinte "	
		? D E 🦰 OK Annula Appica	

4 – verificare indirizzo ip sulla stampante

L'indirizzo IP della stampante Xerox è visibile sul display in alto alle icone:

	Accedi Copia Copia Stampa da	Indirizzo IP:192 Copia doc. identità Copia doc. identità Scansione su	.168.101.215 E-mail Lavori	Ripristina Scans. flusso lavoro Dispositivo	ک	
TABELLA DI 1 Emiss	ELLE REVISIONI 02/04/2024					