

Istruzione

00-IT1-1906

PowerView®

Installazione Ripetitore 2.0



logitech



IFTTT

Control

PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura

1) INSERIRE IL RIPETITORE NELLA PRESA AL MURO

Il LED lampeggia arancione, indicando che il ripetitore è ACCESO, ma non è stato ancora accoppiato a un sistema PowerView®.

- Assicurarsi che la presa al muro sotto corrente.
- Non collocare il ripetitore alla luce diretta del sole.

2a) ACCOPPIARE IL RIPETITORE AD UN SISTEMA POWERVIEW® (IN CASO DI UTILIZZO APP POWERVIEW®)

- Aprire l'app PowerView® e selezionare „Dispositivo - Ricerca“.
- Segui le istruzioni sullo schermo per configurare ciascun ripetitore. Il LED del ripetitore diventa BLU fisso per indicare che il ripetitore è stato accoppiato e seguire le istruzioni in-app per assegnare un colore LED del ripetitore personalizzato, se lo si desidera.

2b) ACCOPPIARE IL RIPETITORE AD UN SISTEMA POWERVIEW® (IN CASO DI UTILIZZO TELECOMANDO POWERVIEW®)

- Premere e tenere premuto ■ STOP sul telecomando che era stato utilizzato per creare la connessione PowerView® fino a che le luci del telecomando lampeggiano (circa 6 secondi).
- Con il telecomando a non più di 1 metro dal ripetitore, premere e rilasciare ■ STOP.
- Il ripetitore lampeggia BLU tre volte per segnalare che la connessione è avvenuta alla rete. Dopo aver smesso di lampeggiare, il ripetitore è ancora attivo.

