



ASENNUSOHJE

PST 950 routamatto

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ!

1. Ennen tuotteen käyttöönottoa on sulatettava ala puhdistettava irtolumesta sekä eristävästä ja terävistä esineistä. Eristäviin esineisiin lukeutuvat muun muassa mineraalivilla, puu yms.
2. Sulatettava ala on merkittävä lippunauhoilla tai muilla tavoin joka puolelta.
3. PST routamaton saa yhdistää vain vikavirtasuojattuun pistorasiaan $\leq 30\text{mA}$.
4. Routamatto on varastoitava rullalla, sininen puoli sisään päin käännettynä. Älä käytä mattoa, kun se on rullalla tai laskoksilla.
5. ÄLÄ käytä routamattoja päällekkäin toistensa päälle pinottuna.
6. ÄLÄ aseta matolle teräväreunaisia esineitä.
7. Lisäpeite voidaan asettaa PST Maton päälle ylimääräiseksi suojaksi. Peitteen tulee kuitenkin ulottua koko lämmitysmaton alalle. Älä käytä paksua eristettä, esim. styroks-levyä, Finnfoam tms.
8. ÄLÄ kävele tai aja maton päältä.
9. Lämmitysmaton virransyöttöjohtoa ei voi vaihtaa. Mikäli johto tai matto itse vahingoittuu, täytyy koko matto hävittää ja korvata uudella.
10. ÄLÄ käytä PST routamattoa jos ympäröivä lämpötila on yli $+10^{\circ}\text{C}$.
11. Pidä matto poissa lasten ulottuvilta. Estä sellaisia henkilöitä käyttämästä mattoa, jotka eivät ole tottuneet tämän sähkölaitteen käyttämiseen tai lukevat näitä ohjeita.

KÄYTTÖKOhteET JA TEKNISET TIEDOT

PST 950 routamaton käyttötarkoitus on roudan sulattaminen ja maan sulanapito sekä erillaisten rakennelmien sulatus/lämmitys. Käyttökohteina on työmaa-alueet, betonirakennelmat, säiliöt, putkistot, hautapaikat yms.

Routamatto PST 950 on valmistettu kestävästä PVC-kankaasta jonka ansiosta se kestää erittäin kovaa kulutusta, joten sen käyttöikä on myös erittäin pitkä. PST 950 routamatossa on käytetty erittäin tehokasta solukumieristettä jonka ansiosta routamaton sulatuskyky on paras mahdollinen.

Routamatto on varustettu pistotulpallisella (shuco) kiintojohdolla, jonka pituus on kaksi metriä. Tuotteen käyttöönotto on siis erittäin helppoa ja nopeaa.

PST 950 routamatto on varustettu varastoinnin ja kuljetuksen helpottamiseksi lukollisilla sidontavöillä, jolloin matto pysyy rullalla eikä lähde itsestään aukeamaan. Matossa on reunoissa purjerenkaat joiden avulla matto voidaan kiinnittää paikoilleen vaativissa kohteissa.

Tekniset tiedot.

- Teho: 1000 W
- Käyttöjännite: 230 VAC
- Liitosjohdon pituus: 2 m
- Mitat: 1000 x 3000 mm

Sähköno

00 130 00

Kuvaus

Routamatto 1000W, 1 x 3m 230V

Nimike


PST-950

PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.



Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.



Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen vääristä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.