

PST tarvikepakkaus

Jatkopakkaus kuuma-kuuma

Itsesäätyvät kaapelit

Tuotetiedot ja asennusohjeet


PST jatkopakkaus kuuma-kuuma

Asennusohjeet

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



1 x Kutistemuovi 15 mm



1 x Silikoniteippi 25,4 mm



2 x Kutistemuovi 12,7 mm



2 x Kutistemuovi 4,8 mm



2 x Kutistemuovi 4,8 mm



3 x Puristusholkki 2,5 mm²



1 x Puristusholkki 6,0 mm² (käytä tarvittaessa)

SOVELTUVAT KAAPELITYYPIT

- PST 10L, 15L
- PST 10, 15, 20, 30, 40
- OPTI 15/30
- ELCHEM RÄNNI
- PSTM 18 Icefree

TARVITTAVAT LISÄTARVIKKEET

- Kuorintatyökalut ja puristuspihdit
- Lämpöpuhallin
- Kärkipihdit
- PVC-sähköteippi



PISTESARJAT

Kylänportti 2
02940 Espoo
FINLAND

myynti@pistesarjat.fi
tel. 010 423 8770
www.pistesarjat.fi

Tee tämä sama kuorinta kumpaankin kaapeliin!

1. Kuori ulkovaippaa noin 135 mm.



2. Avaa armeeraus ja kierrä sen säikeet yhteen. (Joissain kaapeleissa suojajohtimet ilman armeerausta).



3. Kuori sisempää vaippaa n. 90 mm matkalta.



4. Leikkaa varovasti puolijohdemateriaali auki sisempään vaippaan saakka.



5. Poista materiaali virtajohtimien ympäriltä ja katkaise toinen virtajohdin 40 mm lyhyemmäksi.



6. Aseta ohuemmat kutistemuovit virtajohtimien päälle ja paksumpi liitoskohdan päälle.



7. Kutista lämpöpuhaltimella. Lopuksi purista pihdeillä uloin kutistemuovi umpeen virtajohtimien välistä.



8. Liitä kaapelin lyhin virtajohdin toisen kaapelin pisimpään virtajohtimeen puristusliittimellä.



9. Eristä ensimmäinen virtajohdin 80 mm pituisella silikoniteipillä ja peitä PVC-sähköteipillä. Liitä toinen virtajohdin toisen kaapelin virtajohtimeen.



10. Eristä toinen virtajohdin 80 mm pituisella silikoniteipillä ja peitä PVC-sähköteipillä.



11. Liitä maadoitusjohtimet yhteen puristusliittimellä.



12. Eristä koko liitos PVC-teipillä siten, että n. 10 mm ulkovaippaa jää sen alle.



13. Aseta kutistemuovi koko liitoksen päälle ja kutista lämpöpuhaltimella.



**Kaikki tuotetiedot, asennusohjeet ja datalehdet
helposti ja nopeasti samasta paikasta – kotisivuiltamme**

www.pistesarjat.fi



PST kaapelivalikoima

Itsesäätyvät lämmityskaapelit

LIME




Käyttökohteina mm. juomavesiputket ja viemärit. Pistotulpallinen. Elintarvikehyväksytty.

PST 10



Putkien sisä- ja ulkopuoliseen sulanapitoon. Elintarvikehyväksytty.

PSTL 10–15



Ohuet ja notkeat kaapelit, käyttökohteina mm. viemärit, putkistot ja kylmäkoneet.

PST 20–40



Käyttökohteina mm. putkistot, räystäskourut, syöksytorvet, kattokourut ja kattolappeet.

ELCHEM RÄNNI 18/36



Kestävä ja UV-suojattu kaapeli ulkokäyttöön. Käyttökohteena kourut, räystäät ja ulkoisesti lämmitettävät vesijohdot.

THERMON KSR-2-OJ



Nimellisteho 90 W/m. Käyttökohteena esim. portaat, ovien edustat ja ajoluiskat. Myös valuasennuksiin.

ELCHEM 30FLV24CT



Suojajännitteellä toimiva. Käyttökohteena esim. putkistot, alukset, teollisuuden sovellukset sekä ajoneuvot.

ELCHEM 12FLV24CF



Suojajännitteellä toimiva, fluoropolymeeri-vaippainen kaapeli esim. putkistoihin, aluksiin sekä ajoneuvoihin.

PST kaapelivalikoima

Vakiovastuskaapelit

SILEDUO



Käyttökohteina mm. ajoluiskat, kulkuväylät, ulkoportaot, räystäskourut ja katot.

SILEDUO TUFFTEC



Käyttökohteina esim. tiet, pihatiet, sillat, terassit, katot, kourut. Soveltuu myös asfalttiasennuksiin.

SILEKA-MATOT



Ajoluiskiinkin, piha-alueille, rampeille ja kulkuväylille. Voidaan räätälöidä kohteen mukaisesti.

PST 30



Ulkoalueille, ajoluiskiinkin, lastauslaitureille, räystäskouruihin ja syöksytorviin.



PISTESARJAT

Kylänportti 2
02940 Espoo
FINLAND

myynti@pistesarjat.fi
tel. 010 423 8770
www.pistesarjat.fi

Pistesarjat-takuu

Ehdot ja tarkennukset

Pistesarjat Oy myöntää kaikille tuotteillensa 2 vuoden takuun. Takuu koskee **materiaali- ja valmistusvirheitä** ja astuu voimaan ostopäivästä alkaen seuraavin ehdoin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mikäli teknisessä dokumentaatiossa on Takuutodistus-sivu, pitää sen olla huolellisesti täytetty asennuksen yhteydessä.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright (C) 2020 Pistesarjat Oy.



Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja tai niitä sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.