



## **PST tarvikepakkaus**

### **Itsesäätävän kaapelin loppupääte**

**Tuotetiedot ja asennusohjeet**

# PST loppupäätepakkaus

## Asennusohjeet

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Kutistemuovi 12 mm



Kutistemuovi 9 mm



Silikoniteippi

### SOVELTUVAT KAAPELITYYPIT

- PST 10L, 15L
- PST 10, 15, 20, 30, 40
- OPTI 15/30
- ELCHEM HOTWATER
- ELCHEM RÄNNI

### TARVITTAVAT LISÄTARVIKKEET

- PVC-teippi
- Lämpöpuhallin
- Lattapihdit

1. Kuori ulkovaippaa noin 40 mm.



2. Avaa suojaipunos ja vedä se taaksepäin vaipan päälle.



3. Lyhennä kaapelin päästä 15 mm.



4. Aseta ohuempi kutistemuovi sisävaipan päälle ja kutista lämpöpuhaltimella. Purista lattapihdeillä kutistemuovin pää umpeen niin, että liima pursuaa näkyviin.



5. Vedä suojaipunos takaisin kutistemuovin päälle.



6. Teippaa kaapelin pää silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä.



7. Aseta leveämpi kutistemuovi suojaipunoksen päälle ja kutista lämpöpuhaltimella. Purista lattapihdeillä kutistemuovin pää umpeen niin, että liima pursuaa näkyviin (ei koske LIME-kaapelin loppupäätettä).



# Pistesarjat-takuu

## Ehdot ja tarkennukset

Pistesarjat Oy myöntää kaikille tuotteillensa 2 vuoden takuun. Takuu koskee **materiaali- ja valmistusvirheitä** ja astuu voimaan ostopäivästä alkaen seuraavin ehdoin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mikäli teknisessä dokumentaatiossa on Takuutodistus-sivu, pitää sen olla huolellisesti täytetty asennuksen yhteydessä.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright (C) 2020 Pistesarjat Oy.



### Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja tai niitä sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteen kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteen tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.