


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU HOUND4-LED, MULTIHOUND4-LED

Svítlidla HOUND4-LED jsou přisazena LED svítidla se stupněm krytí IP65.


Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Povolte šrouby. Šrouby nevyndávejte z rámečku.
3. Povolte a vyjměte pojistný šroub, držící lanka rámečku k lemu svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru nebo zavěste svítidlo pomocí lankových závěsů. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka a ploché těsnění z vybavy svítidla.
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

HOUND4-LED

na svorku L - fázový vodič
na svorku N - nulový vodič
na svorku  - ochranný vodič

MULTIHOUND4-LED

na svorku L1 - vodič dobíjecí fáze
na svorku L2 - vodič spínané fáze
na svorku N - nulový vodič
na svorku  - ochranný vodič

7. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².
8. Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
9. Přišroubujte pojistné očka s lanky z rámečku do lemu svítidla.
10. Nasadte rámeček na svítidlo, dotáhněte všechny pojistné šrouby a nasadte krytky šroubů (součást balení).

Upozornění pro montáž svítidla HOUND4-LED

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !





Upozornění pro montáž zápusťných svítidel HOOVER4,

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení. Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058)
Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.




MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES HOUND4-LED, MULTIHOUND4-LED

Series HOUND4-LED are surface mounted lighting fixtures, IP65.


Mounting

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Unbolt the screws. Do not remove the screws from the frame.
3. Unbolt and remove security screw fixing the wires of the frame to border of the fixture.
4. Get supply cable through sealing gland.
5. Install the fixture on the wall by means of bolts (aren't a part of packing) or suspend with cable suspenders. Under the head of the screws must be used the pad and sealing from the accessories of the fixture.
6. Connect supply cable on terminal block :

HOUND4-LED

on terminal L - phase conductor
on terminal N - neutral conductor
on terminal  - protective conductor

MULTIHOUND4 -LED

on terminal L1 - conductor of charge phase
on terminal L2 - conductor of switching phase
on terminal N - neutral conductor
on terminal  - protective conductor

7. On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².
8. Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
9. Screw up securing plug with the wires from the frame to board of the fixture.
10. Equip with the frame and fix all securing screws and equip with capping strips of the screws (part of packing).

Warning for mounting of series HOUND4-LED

When the lighting installation, you should follow ESD safety aids worth using!



Warning for mounting series HOOVER4

The fixture can be installed by authorised person only.
Producer included into EKO-KOM (EK-F06070058) recycling system.
In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused !

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

