

Hantera ytterligare inställningar via din Tilgin-router.

För att kunna ändra inställningar för ditt trådlösa nätverk så behöver du logga in på din router:

Öppna din webbläsare och skriv in **192.168.1.1** i adressfältet.

Logga in med dessa uppgifter:

- Användare: user
- Lösenord: user

Föräldrarkontroll

1. Tryck på **Avancerad**.
2. Välj **LAN clients** under *LAN settings* i listan till vänster.
3. Du ser nu en lista med tidigare anslutna enheter, välj i listan eller fyll manuellt i information om vilken enhet som ska begränsas. Markera kryssrutan **Reserved** och tryck på **Verkställ**.

lan0						
Världnamn	IP-adress	MAC	Typ	Media	Reserved	IPv6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Statisk	Eth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Statisk		<input checked="" type="checkbox"/>	

4. Välj **Schedule Blocking** under *LAN settings* i listan till vänster.
5. Fyll i starttid och sluttid på blockeringen, markera också vilka dagar detta ska gälla. Om den blockerade perioden löper över midnatt krävs minst två blockeringar, en till 23.59 och en från och med 00:00.

#	Start time	End time	Start week day							Ta bort	Blocking
	hh:mm	hh:mm	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	enabled	
	Active lan0: 192.168.1.243 "ATWKS565"										
1	<input type="text" value="20:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="08:00"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="text" value=":00"/>	<input type="text" value=":00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

6. Tryck på **Verkställ** och sedan **Save Settings** - inställningarna är då sparade.

Port forwarding

1. Tryck på **Avancerad**.
2. Välj **LAN clients** under *LAN settings* i listan till vänster.
Du ser nu en lista med tidigare anslutna enheter. Välj i listan eller fyll manuellt i information om vilken enhet som portar ska vidarebefodras till.
Markera kryssrutan *Reserved* och tryck på **Verkställ**. Detta sätter en statisk IP-adress till den enheten.

lan0						
Världnamn	IP-adress	MAC	Typ	Media	Reserved	IPv6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Statisk	Eth	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Statisk		<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Tryck på **Mallar** under *Brandvägg och filter* i listan till vänster.

Brandvägg och filter

- Mallar**
- DMZ
- Port forwarding
- IP-filter
- Åtkomstkontroll

4. Under *Ny kategori*, fyll i ett namn och tryck på **Skapa**.

Namn:

5. Bläddra ner i samma lista till den kategori du skapat. Fyll i *Mallnamn* och tryck på **Verkställ**.

EXEMPEL			Ny mall		
Parametrar			Mallnamn:		
Namn:	<input type="text" value="EXEMPEL"/>		<input type="text" value="EXEMPEL - Mall"/>		
Tillgängliga mallar					
Ta bort	Namn	Ta bort	Namn	Ta bort	Namn
<input type="checkbox"/>	EXEMPEL - Mall				

- Tryck på den blå texten på den mall du har skapat för att redigera mallen.
Fyll i portarna för varje enskild port eller för ett band med portar och tryck på **Verkställ** och sedan **Save Settings**.
Då kan man lägga till fler portar eller gå vidare till nästa steg.

Allmänna parametrar

Namn:

Portmaps

#	Protokoll	Vidarebefordrade portar	Destination ports	Ta bort
		<u>Start</u>	<u>Slut</u>	<u>Start</u>
Ny	<input type="text" value="TCP,UDP"/>	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="88"/>

- Välj **Portforwarding** under *Brandvägg och filter* i listan till vänster.

Brandvägg och filter

Mallar

DMZ

Port forwarding

IP-filter

Åtkomstkontroll

- Välj vilken enhet eller IP adress det ska gälla under *LAN-klient*.
- Bläddra ner i listan till namnet på den mall du tidigare skapat och markera den.
- Välj **DHCP** under *Anslutning*.

Add rule

LAN-klient:

Eller IP-adress:

Mall:

Net2Phone
Netmeeting
Quick Time 4 Server
EXEMPEL

Games
Aliens vs Predator

Anslutning:

- Tryck på **Lägg till** så sparas den.
Eftersom du skapat en mall för de portarna så kan du smidigt lägga in det till en annan enhet också genom att lägga till en statisk IP (steg 1 till 2) och koppla mallen till den IP-adressen (steg 8 till 11).