

YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR

Tilgin HG2751 & HG2501

Innehåller instruktioner för Föräldrarkontroll och Port Forwarding.

Hantera ytterligare inställningar via din Tilgin-router.

För att kunna ändra inställningar för ditt trådlösa nätverk så behöver du logga in på din router: Öppna din webbläsare och skriv in **192.168.1.1** i adressfältet.

Logga in med dessa uppgifter:

Användare: **user**

Lösenord: **user**

Föräldrarkontroll

1. Tryck på **Avancerad**.
2. Välj **LAN clients** under **LAN settings** i listan till vänster.
3. Du ser nu en lista med tidigare anslutna enheter, välj i listan eller fyll manuellt i information om vilken enhet som ska begränsas. Markera kryssrutan **Reserved** och tryck på **Verkställ**.

LAN clients

lan0

Världnamn	IP-adress	MAC	Typ	Media	Reserved	IPv6
ATWKS509	192.168.1.231	98:E7:F4:F1:8A:CD	DHCP	Eth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Statisk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Välj **Schedule Blocking** under **LAN settings** i listan till vänster.
5. Fyll i **starttid** och **sluttid** på blockeringen, markera också vilka dagar detta ska gälla. Om den blockerade perioden löper över midnatt krävs minst två blockeringar, en till 23.59 och en från och med 00:00.
6. Tryck på **Verkställ** och sedan **Save Settings** - inställningarna är då sparade.

Schedule blocking

#	Start time	End time	Start week day							Ta bort	Blocking enabled
	hh:mm	hh:mm	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat		
	Active lan0: 192.168.1.231 "ATWKS509"										<input checked="" type="checkbox"/>
1	<input type="text" value="20"/> :00	<input type="text" value="23"/> :59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="text" value="00"/> :00	<input type="text" value="08"/> :00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text"/> :00	<input type="text"/> :00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Port Forwarding

1. Tryck på **Avancerad**.
2. Välj **LAN clients** under **LAN settings** i listan till vänster. Du ser nu en lista med tidigare anslutna enheter, välj i listan eller fyll manuellt i information om vilken enhet som portar ska vidarebefordras till.
3. Markera kryssrutan **Reserved** och tryck på **Verkställ**. Detta sätter en statisk IP-adress till den enheten.

LAN clients

lan0

Värddnamn	IP-adress	MAC	Typ	Media	Reserved	IPv6
ATWKS509	192.168.1.231	98:E7:F4:F1:8A:CD	DHCP	Eth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Statisk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Tryck på **Mallar** under **Brandvägg och filter** i listan till vänster.
5. Under **Ny kategori**, fyll i ett namn och tryck på **Skapa**.

Mallar

Ny kategori

Namn:

6. Bläddra ner i samma lista till den kategori du skapat. Fyll i Mallnamn och tryck på **Verkställ**.

Exempel

Parametrar

Namn:

Ny mall

Mallnamn:

Tillgängliga mallar

<u>Ta</u>	<u>Namn</u>	<u>Ta</u>	<u>Namn</u>	<u>Ta</u>	<u>Namn</u>
<u>bort</u>		<u>bort</u>		<u>bort</u>	
<input type="checkbox"/>	Exempel - mall				

7. Tryck på den blå texten på den mall du har skapat för att redigera mallen.
8. Fyll i portarna för varje enskild port eller för ett band med portar och tryck på **Verkställ** och sedan **Save Settings**. Då kan man lägga till fler portar eller gå vidare till nästa steg.

Redigera mall

Allmänna parametrar

Namn:

Portmaps

#	Protokoll	Vidarebefordrade portar	Destination ports	Ta bort
		Start	Slut	Start
Ny:	<input type="text" value="TCP,UDP"/>	<input type="text" value="77"/>	<input type="text" value="77"/>	<input type="text" value="77"/>

9. Välj **Port forwarding** under **Brandvägg och filter** i listan till vänster.
10. Välj vilken enhet eller IP adress det ska gälla under **LAN-klient**.
11. Bläddra ner i listan till namnet på den mall du tidigare skapat och markera den.
12. Välj **DHCP** under anslutning. Tryck på **Lägg till** så sparas den.

Port forwarding

Vidarebefordra efter mall

Add rule

LAN-klient:

Eller IP-adress:

Mall:

Exempel

Games

Anslutning:

Aktiva regler

Inga aktiva regler

Eftersom du skapat en mall för dom portarna så kan du smidigt lägga in det till en annan enhet också genom att lägga till en statisk IP (steg 1 till 3) och koppla mallen till den IP- adressen (steg 10 till 12)