

Funktionstasten

	Taste zum Entgegennehmen des Anrufs bzw. zur Wahlwiederholung Zeigen Sie die Wahlliste an, rufen Sie die Wählseite auf und wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer.
	Gespräch halten/ Wiederherstellen des Anrufs
	Gespräch übergeben
	Auflegen Kehren Sie zurück zur Startseite
	Stummschalttaste Drücken Sie diese Taste, um das Mikrofon während eines Anrufs stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben
	Greifen Sie auf den Anrufbeantworter zu Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten oder einen eingehenden Anruf verpasst haben, blinkt die Nachrichtentaste rot.
	Freisprechtaste Drücken Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf im Freisprechmodus anzunehmen Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden Drücken Sie diese Taste, um während eines Gesprächs zwischen Freisprech-, Hörer- oder Headsetmodus zu wechseln

Symbole

Die Symbole geben Auskunft über einen bestimmten Zustand oder den Status eines bestimmten Anrufs.

	SIP-Konto (Ruhezustand). Ist das Symbol ausgegraut oder durchgestrichen, bedeutet dies, dass das SIP-Konto nicht registriert ist (wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Administrator).
	Dies ist das Symbol für einen eingehenden Anruf
	Dies ist das Symbol für ein laufendes Telefongespräch
	Dies ist das Symbol für einen Anruf, der aktuell gehalten wird

Alphanumerische Wähltastatur

Das Telefon ist mit einer alphanumerischen Wähltastatur ausgestattet. Alphabetische Zeichen eingeben: Die Tasten des Nummernblocks haben Buchstaben, die durch aufeinanderfolgendes Tippen angezeigt werden können. Das letzte Zeichen in der Reihe ist eine Zahl.

	In einer Textzone können Sie mit dieser Taste auf den alphabetischen Ziffernblock umschalten.
--	---

Einige Sonderzeichen können durch wiederholtes Antippen der Taste angezeigt werden:

	% \$ / ~ & () [] = *
	@ #
	Leerzeichen - _ 1
	+ . , ; : \ ? ! 0

Kontaktverwaltung

<i>Verzeichnis</i>	Tippen Sie auf diesen Softkey, um das Verzeichnismenü aufzurufen
<i>Zurück</i>	Zurück zum vorherigen Menü
<i>Anrufen</i>	Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an
<i>Hinzufügen</i>	Hinzufügen eines neuen Kontakts zum lokalen Verzeichnis
<i>Detail</i>	Anzeigen der Kontaktinformationen wie Name und Nummer usw.
<i>Option</i>	Zugriff auf weitere Optionen für den ausgewählten Kontakt
<i>Option → Löschen</i>	Löschen Sie den ausgewählten Kontakt
<i>Option → Alle löschen</i>	Löschen aller im lokalen Verzeichnis gespeicherten Kontakte

Anrufprotokoll

<i>Verlauf</i>	Rufen Sie die Anrufliste auf
<i>Zurück</i>	Zurück zum vorherigen Menü
<i>Anrufen</i>	Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an
<i>Löschen</i>	Löschen Sie den ausgewählten Eintrag Beachten Sie, dass vor dem Löschen keinerlei Bestätigung von Ihnen verlangt wird.
<i>oder Details</i>	Zeigt die detaillierten Informationen des ausgewählten Elements an, einschließlich Name des Anrufers, Nummer, Anrufzeit usw.
<i>Option</i>	Zugriff auf weitere Funktionen wie Zur Blacklist hinzufügen, Zu Kontakten hinzufügen und Alle löschen

Anruf tätigen

	Wählen Sie das anzurufende SIP-Konto
	Geben Sie die Nummer ein
<i>abc</i>	Anruf nach Name
<i>Verlauf</i>	Tätigen eines Anrufs aus der Anrufliste
<i>Verzeichnis</i>	Aus Ihrem Telefonbuch anrufen

Verwenden Sie nach der Eingabe der Nummer eine der folgenden Methoden:

	Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus
	Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu tätigen Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus
<i>Anrufen</i>	Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus
<i># oder *</i>	Drücken Sie die Taste # oder * (je nach Telefoneinstellung <i>Menü → Funktionen → Taste als Senden</i>), um einen Anruf zu tätigen

Zur Auswahl stehende Aktionen bei eingehenden Anrufen

	Heben Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen
	Verwenden Sie das Headset, um den Anruf entgegenzunehmen
	Drücken Sie die Taste Lautsprecher/Freisprechen, um das Gespräch im Freisprechmodus entgegenzunehmen.
	Drücken Sie die blinkende Leitungstaste, die dem SIP-Konto zugeordnet ist.
Annehmen oder	Nehmen Sie das Gespräch mit dem Headset an, wenn es angeschlossen ist, oder im Freisprechmodus.
oder Anruf abweisen	Anruf zu Ihrem Anrufbeantworter weiterleiten.
Rufumleitung	Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten.

Während eines Gesprächs

Beend.	Beenden Sie das Gespräch
Halten	Anruf wird gehalten (in Warteschleife)
Weiterleitung	Anruf weiterleiten
Fortsetzen	Nehmen Sie einen Anruf wieder auf (gehaltene Anrufe, Anrufer in der Warteschleife)
Neu	Einen neuen Anruf während eines Gesprächs tätigen
Wechseln	Zwischen zwei Anrufen wechseln
Konf.	Einrichten einer Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern
Konf. Beenden	Beenden Sie die Telefonkonferenz als Teilnehmer oder beenden Sie die Telefonkonferenz für alle Teilnehmer als Organisator
	Schalten Sie das Mikrofon ein oder aus

Grundlegende Einstellungen

Menü	Drücken Sie die Einstellungen der Soft-Taste.
Grundeinstellungen → Ton → Rufton	Auswählen des Klingeltons Anpassen der Klingeltonlautstärke Konfigurieren des Ruftonmodus Konfigurieren des Piep-Modus
Grundeinstellungen → Ton → DTMF-Ton	Aktivieren/Deaktivieren des DTMF-Modus.
	Anpassen der Klingeltonlautstärke
Grundeinstellungen → Sprache	Auswählen der Sprache
Grundeinstellungen → Display	Legen Sie fest wie hell das Display leuchten soll, wenn das Telefon verwendet wird. Legen Sie die Helligkeit des Displays bei Nichtverwendung des Telefons fest. Legen Sie die gewünschte Zeitspanne fest, nach der sich der Bildschirmschoner aktivieren soll.
Status	Lassen Sie sich die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Softwareversion anzeigen.
Funktionen	Greifen Sie auf folgende Telefonfunktionen zu: Rufumleitung, DND, Automatische Anrufbeantwortung, Programmierbare Taste, Anonym, Taste zum Senden, Hotline, Standardkonto, Sprechanlage.
Menü	Drücken Sie die Einstellungen der Soft-Taste.

Startseite

	Verwenden Sie die 4 Softkeys am unteren Rand des Bildschirms, um auf Funktionen zuzugreifen, das Telefon zu konfigurieren oder Anrufe zu verwalten.
Soft-Tasten	Verwenden Sie die programmierbaren Tasten auf der rechten Seite des Bildschirms, um die verschiedenen Funktionen des Telefons anzupassen.
Programmierbare Tasten	Drücken Sie die programmierte Taste, um die entsprechende Funktion zu nutzen (z. B. Kontakte anrufen). Drücken Sie lange auf die programmierte Taste, um die Tastenkonfigurationsseite aufzurufen.
Blättern	Verwenden Sie die Taste „1234“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um umzublättern (insgesamt 4 Seiten). Verwenden Sie die Navigationstaste links-rechts oder die 1234-Tasten, um zwischen den Seiten zu navigieren. Die Ziffer der aktuell angezeigten Seite wird hervorgehoben.
Statusleiste	Zeigen Sie die Statusinformationen einschließlich des Netzwerkstatus und des Telefonstatus oben auf dem Bildschirm an.
Datum und Uhrzeit	Standardmodus: Datum und Uhrzeit in der Mitte des Bildschirms. Erweiterter Modus: Datum und Uhrzeit in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
	OK-Taste: Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen, während Sie Tasten programmieren oder das Telefon konfigurieren, oder um den Telefonstatus im Ruhezustand anzuzeigen. Links-rechts-Navigationstasten: Verwenden Sie die Taste, um auf der Homepage von einer Seite zur anderen zu wechseln, den Cursor in einem Textfeld zu bewegen oder in einer anderen Anwendung von einer Registerkarte zur nächsten zu wechseln. Auf-ab-Navigationstaste: Verwenden Sie die Taste, um eine Option aus einer Liste auszuwählen.
C-Taste	Abbrechen-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Bildschirm der Anrufverwaltung

	Die Soft-Tasten im unteren Teil des Bildschirms zeigen verschiedene Funktionen an, die je nach Anrufstatus verfügbar sind. Drücken Sie auf eine der Soft-Tasten, um die jeweilige Funktion auszuwählen.
Soft-Tasten	Anrufinformationen wie Dauer, Nummer und Name des Anrufers werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
Anrufanzeigebildschirm	