5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschienen sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at

LEHA
SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

ELEKTROZUG-SCHIENEN

591 POWER

Abb. 591 Power

Montage mit Deckenspannern

LEHA

AS-AT24-2503

MONTAGE

Deckenmontage

591 Power



1. Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 25 cm vom Schienenende nach innen montiert.
2. Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner ca. 60 cm Abstand berücksichtigen.
3. Aluschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.



Geteilte Elektro-Anlage



Verschrauben Sie die Aluschienen mit dem Verbinder 5557.

Transportband verbinden – Bandverbinderset 5555 mit zwei Finger zusammenhalten, Fixierteil darüber stecken und verschrauben.



Schrauben Sie den Überzugbügel an.

Schieben Sie den Überzugbügel auf den Null-Punkt.



Montieren Sie den Motor auf die Schiene.
(Verkabelung bitte durch Elektro-Firma)