



**Verkorte handleiding
Vodafone Mobile Wi-Fi
R207**

Welkom

in de wereld van mobiele communicatie

- 1 Welkom
- 2 Overzicht van het apparaat
- 3 Aan de slag
- 5 De app Mobile Wi-Fi Web
- 6 Overzicht van de web-app
- 7 Het gedeelte Huidig netwerk
- 8 De app Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Tips
- 10 Woordenlijst



Welkom

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi creëert een persoonlijk Wi-Fi-netwerk. U kunt dit gebruiken om uw beveiligde mobiele breedbandverbinding te delen met andere Wi-Fi-apparaten, zoals computers, een Apple® iPhone, iPad of iPod touch, Android-smartphones en tablets zoals de Samsung® Galaxy Tab of draagbare gameconsoles zoals de Nintendo® DSi.

U kunt uw Vodafone Mobile Wi-Fi van voeding voorzien met de batterij, netvoeding of een USB-kabel. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u uw Vodafone Mobile Wi-Fi kunt plaatsen waar u het beste mobiele bereik hebt.

Licenties

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi gebruikt vrije programmatuur die is verspreid onder de licenties GNU GPL (versie 2.0), BSD (versie 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL en Apache.

U kunt de broncode gratis downloaden van <http://vodafone.com/r207> voor een periode van drie jaar vanaf de distributie van dit product.


Voorbehoud

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014.

Alle rechten voorbehouden

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi is uitsluitend gemaakt voor Vodafone door Huawei. Niets uit deze handleiding mag op welke wijze dan ook worden gereproduceerd of doorgegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei.

Overzicht van het apparaat



- 1 Lampjes
- 2 Micro USB-poort
- 3 Koordaansluiting
- 4 Aan-/uitknop

Sms-berichten



Groen: nieuw sms-bericht



Knipperend: Postvak IN vol

Stand-bylampje



Pulserend: stand-by

Batterijniveau



Groen: OK



Groen knipperend:
 bezig met opladen



Rood knipperend: laag

Firmware-update

Alle lampjes knipperen groen:
 bezig met bijwerken

Alle lampjes branden groen:
 bezig met opnieuw starten

Wi-Fi-netwerk



Aan

Mobiel breedbandsignaal



Groen: uitstekend



Oranje: laag



Rood: geen netwerk

Aan de slag

Tip:

Laad uw Mobile Wi-Fi volledig op (netvoeding: 3 uur) voordat u het apparaat gebruikt op de batterij.

*Gebruik uitsluitend de juiste netadapter voor uw regio: HW-050100x1W, waarbij 'x' staat voor U, E, B, A of J, al naar gelang uw regio. Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke netadapters.


Stap 1

Plaats uw simkaart en batterij.

Verwijder de achterklep



Plaats de simkaart



Plaats de batterij



Plaats de achterklep terug



Stap 2

Sluit uw Vodafone Mobile Wi-Fi aan op de netvoeding* of op uw computer om hem op te laden terwijl u hem gebruikt.

Stap 3

Houd de aan-/uitknop drie seconden lang ingedrukt om uw Vodafone Mobile Wi-Fi in te schakelen. Het apparaat begint verbinding te maken met het mobiele breedbandnetwerk.

Aan de slag

Stap 4

Het kan zijn dat u uw pincode moet invoeren om uw simkaart te ontgrendelen. Het is ook mogelijk dat u wordt gevraagd uw simkaart te activeren wanneer u uw Vodafone Mobile Wi-Fi voor de eerste keer verbindt met het mobiele netwerk. Het is niet altijd nodig om te activeren, dus mogelijk krijgt u deze prompt niet te zien.

Stap 5

Selecteer op uw computer of uw apparaat de naam van uw Vodafone Mobile Wi-Fi-netwerk (de 'SSID') in de lijst met beschikbare netwerken. Klik op Verbinden en voer de beveiligingssleutel van het Wi-Fi-netwerk in (het 'WPA2-wachtwoord'). De naam en de sleutel bevinden zich aan de binnenzijde van de achterklep van uw Vodafone Mobile Wi-Fi en staan ook afgedrukt op een herinneringskaart.

Gefeliciteerd - u bent via Vodafone Mobile Wi-Fi verbonden met het internet.

De app Mobile Wi-Fi Web

Tip:

Sla de adressen voor uw Mobile Wi-Fi op als favorieten in uw webbrowser.

Als u de status van uw mobiele breedbandnetwerk en uw Wi-Fi-netwerk wilt controleren, sms-berichten wilt beheren of de instellingen van uw Mobile Wi-Fi wilt wijzigen, kunt u de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web gebruiken:

- Maak verbinding met uw Vodafone Mobile Wi-Fi via Wi-Fi of met een USB-kabel.
- Als u uw Vodafone Mobile Wi-Fi via de USB-kabel hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op het Vodafone Mobile Wi-Fi-pictogram dat op uw bureaublad is aangemaakt.
- Als u de installatie niet via de USB-kabel hebt uitgevoerd, kunt u ook <http://VodafoneMobile.wifi> of <http://192.168.0.1> openen in uw webbrowser.

Om de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web te gebruiken via een USB-kabel of via Wi-Fi hebt u het volgende nodig:

- Een computer met minimaal Microsoft Windows XP[®] SP3, of
- Een Apple Mac met minimaal OS X[®] 10.6 Snow Leopard.

U kunt uw Vodafone Mobile Wi-Fi ook beheren via het betreffende Wi-Fi-netwerk, maar niet via een USB-kabel, met behulp van:

- Linux of Windows[®] 8 RT, of
- iPhone, iPad, iPod touch of een andere smartphone of tablet.














Overzicht van de web-app

- 1 Navigatietabbladen: selecteer de weergave Mobile Wi-Fi, Sms of Account.
- 2 Navigatiebalk: selecteer binnen elke weergave een specifiek gebied.
- 3 Het gedeelte Huidig netwerk: status van het mobiele breedbandnetwerk, het Wi-Fi-netwerk, de batterij en de verbonden apparaten.
- 4 Inhoud: de inhoud van het huidige gebied.
- 5 Contextgevoelige hulp: hulp voor het huidige gebied.
- 6 Taal: standaard is dit de taal van de browser.
- 7 Inloggen/Uitloggen: voor geavanceerde instellingen. Het wachtwoord staat standaard op 'admin'.

The screenshot shows the Vodafone Mobile Wi-Fi web application interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mobile Wi-Fi', 'Oplossing', and 'Inloggen'. Callout 1 points to the 'Oplossing' tab. Below the tabs is a red navigation bar with 'Mobiel breedband' and 'Help'. Callout 2 points to the 'Help' link. The main content area is divided into sections. The top section is 'Welkom bij Vodafone Mobile Wi-Fi' with a welcome message and a photo of a woman using a laptop. Callout 4 points to this photo. Below this is a 'Postvak IN (0)' section. The bottom section is 'Hulp bij Vodafone Mobile Wi-Fi' with three numbered points. Callout 5 points to the first point. On the right side, there is a 'Eigen netwerk' sidebar with various status indicators: 'Mobiel nummer', 'Signal', 'Status' (Vervolgens), 'Netwerk' (Vodafone NL 100.0%), 'Verbindingsduur', 'Toets volume', 'Vertrouwen', and 'Onderwerpen'. Callout 3 points to the 'Status' indicator. At the bottom of the sidebar, there are expandable sections for 'Batterijstatus (75%)', 'Wi-Fi status', and 'Verbonden apparaten (0)'. Callout 7 points to the 'Inloggen' button in the top right corner.

Het gedeelte Huidig netwerk


Het gedeelte Huidig netwerk verschijnt aan de rechterkant van iedere weergave in de app Mobile Wi-Fi Web en geeft u een snel overzicht van de status van uw Mobile Wi-Fi. Daaronder vindt u extra gedeeltes voor de status van de batterij, Wi-Fi en andere apparaten die uw Wi-Fi-netwerk delen.

 Roamingnetwerk 	
Mobiel nummer	02878689874
Signaal	
Status	Verbonden 
Netwerk	AT&T UMTS
Verbindingsduur	00:59:09 
Totaal volume	14B
 Verzenden	72b/s
 Ontvangen	48b/s
 Batterijstatus (75%)	
 Wi-Fi-status	
 Verbonden apparaten (4)	


De app Mobile Wi-Fi Monitor

Als u een Apple iOS[®] of Android-apparaat hebt, kunt u de status van uw Mobile Wi-Fi ook controleren met behulp van de app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Download de app uit iTunes of Google Play.

iPad/tablet



iPhone/smartphone



Tips

Wi-Fi-beveiliging

Zorg dat de instellingen voor de Wi-Fi-beveiliging zijn aangepast aan uw persoonlijke wensen. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, opent u de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

- Typ 'admin' in het wachtwoordveld en klik op 'Inloggen'.
- Selecteer 'Router' op de navigatiebalk.
- Selecteer 'Routerinstellingen' op de menubalk aan de linkerkant.

Als u de naam van uw Wi-Fi-netwerk (SSID) en de beveiligingsleutel wilt wijzigen:

- Selecteer 'Wi-Fi' op de navigatiebalk.
- Selecteer 'Beveiliging' op de menubalk aan de linkerkant.

Verdere ondersteuning

- Selecteer 'Help' op de navigatiebalk in de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web.
- Selecteer 'Ondersteuning' op de menubalk aan de linkerkant.

Het gebied Inhoud geeft aan hoe u contact kunt opnemen met Vodafone Klantenservice.

Ga voor een volledige gebruikershandleiding en meer tips naar <http://vodafone.com/r207>

Woordenlijst

- Eigen netwerk** Het netwerk van de mobiele operator die u uw simkaart heeft geleverd.
- Netwerktipe** De communicatietechnologie die wordt gebruikt voor het verzenden van gegevens via het mobiele netwerk, zoals UMTS-breedband, HSPA en UMTS.
- Roaming** Het gebruik van uw mobiele apparatuur met een ander mobiel netwerk, dat daarvoor een roamingovereenkomst moet hebben met uw operator. Dit kan zowel in uw eigen land zijn als in het buitenland.
- Simkaart** De simkaart (Subscriber Identity Module) is de kleine plastic chip die u samen met uw contract ontving. De simkaart heeft goudkleurige contactpunten aan één kant.
- WPA2** Een andere naam voor de beveiligingssleutel van het Wi-Fi-netwerk. Op Macs met OS X wordt dit 'WPA2 personal' genoemd.

Declaration of Conformity

according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC

For the following equipment

Product name : Mobile WiFi
Model: R207
Manufacturer's Name : Huawei Technologies Co., Ltd.
Manufacturer's Address : Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.
For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards
were applied:

Safety: EN 60960-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Health: EN 62311:2008; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013;

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;

Radio: EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1;

EN 301 908-2 V5.4.1; EN 300 328 V1.7.1;

The product is marked with the CE mark and Notified Body number according to the
Directive 1999/5/EC:

Notified Body : TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Notified Body number: 0197

Responsible for making this declaration is the:

Manufacturer Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Name, Surname : KangYing

Position/Title : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen
(Place)

2014-05-14
(Date)

KangYing
(Company stamp and legal signature)



Opmerkingen

De term Mobile Broadband en het logo met de vogels zijn handelsmerken van GSMC Limited.



Mobile
Broadband

CE 0197

© Vodafone 2014. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van de Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin vermeld werden, zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

R207 Mobile Wi-Fi QSG 04/14_nl_NL



vodafone